

**POSTE DE DEMAGNETISATION**

**Réf : DEMAGN2167**



**Générateur mobile de 2000A pour la  
démagnétisation.**

CARACTERISTIQUE	
N° SERIE	A821001
ALIMENTATION	<b>230V / 45A</b>
EQUIPE D'UNE PRISE	<b>5 Plots 32A + N</b>
FONCTION	AC/DC
INTENSITE Max En sortie	2000A
Poids	45 Kg

Le principe est de créer un champ magnétique contraire à celui émis par le tuyau, en faisant plusieurs boucles autour du tuyau.

L'ensemble comprend, un générateur de 2000A, un câble solénoïde de longueur variable selon les caractéristiques de la pièce a démagnétisé et d'une commande à pied.

**IL EST IMPORTANT DE RENSEIGNER LES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNEL DE LA PIECE A DEMAGNETISER.**

.....  
**OPTIONS :**



**Indicateur de champ rémanent [Réf :DEMAGN2168](#)**

L'indicateur de champ rémanent permet de mesurer et de donner la polarité du champ magnétique

**[www.blmr.fr](http://www.blmr.fr) - location@blmr.fr**